

# Graetz

Linea F.

**GR32F1510**

32" HD LED TV 12V

8053288530570

NOME MODELLO

EAN

Nel 2022 Graetz lancia il modello F1510, un TV semplice, ma elegante, con risoluzione HD. Questo 32" offre la possibilità, grazie al 12V, di vedere tutte le trasmissioni anche a chi ha voglia di viaggiare senza perdersi alcun contenuto, magari, comodamente seduto sul proprio camper! Il telecomando intuitivo, ne permette un facile utilizzo. Vuoi trasformarlo in una Smart TV? Nessun problema, acquistando e connettendolo alla tua Smart Device, il gioco è fatto. La piccola, ma non minima, dimensione ti permetterà di posizionarlo in ogni dove, e grazie all'attacco VESA potrai anche appenderlo ad una parete.



<b>SCHEDA MADRE</b>	18AT026	
<b>PANNELLO</b>	Tipo di Pannello	32" LED LCD
	Luminosità	270 cd m2 (Typ.)
	Risoluzione   Aspetto	1366 x 768   16:9
	Contrasto	3000:1
	Angolo di Visione	178°
	Dimensione Schermo	32"   80 cm (diagonale)
	Colore	16,7 M
<b>SISTEMA OPERATIVO</b>	N/A	
<b>FREQUENZA</b>	INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz, OUTPUT: 12V 4A	
<b>ALTRO</b>	VESA	150 x 200 mm
<b>ACCESSORI</b>	Manuale Utente  Telecomando  2 x Pile (AAA)  Piedini	
<b>EFFICIENZA ENERGETICA</b>	F	
<b>DIMENSIONE</b>	Confezione	800 x 128 x 520 mm
	Prodotto (L x L x A)	732 x 205,9 x 479,8 mm (con stand) 732 x 85,2 x 434,8 mm (senza stand)
<b>PESO</b>	Peso Unitario	4,9 KG (lordo)   3,6 KG (netto)
<b>SISTEMA TV</b>	ATV	Video & Suono : PAL   SECAM , BG   DK   I   L   NICAM/A2
		Range di Ricezione: 48.25MHz ~ 863.25MHz
		Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 100
		Impedenza di Ingresso: 75 Ω
	DVB - C	Modulazione: QPSK:16QAM,64QAM,32QAM,128QAM,256QAM
		Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 500
	DVB - T	Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK,16QAM,64QAM
		Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 500
	DVB - T2	Modulazione - Compatibile Con EN302755V1.3.1 COFDM: 1K to 32k; SupportT2-Lite, codifica:1/3,2/5;QPSK:16QAM,64QAM,256QAM Larghezza di Banda:6,7,8Mhz; Intervallo di Guardia: 1/128-1/4;Codifica: 1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6SPP: PP1 to PP8
		Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK,8PSK
DVB - S  S2	Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Out put 350mA@Max; 22KHz -DiSeqC 1.0 / 1.1 compatibile	
	Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 4000	

<b>SISTEMA VIDEO</b>	MPEG-2MP@ML,MPEG-2 MP@HL,H.264, H.265, HEVC MAIN 10	
<b>SISTEMA AUDIO</b>	MPEG1/2 Layer and II, AC-3, DD/DD+ (Opzionale e richiede licenza)	
<b>INGRESSI VIDEO</b>	HDMI & Component: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p   SCART: CVBS & RGB   Sistema: PAL/NTSC/SECAM; LEVEL: 1.0 VP-P±5%	
<b>INGRESSI AUDIO</b>	AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS	
<b>USCITE AUDIO</b>	Frequenza di Risposta: 100Hz~15KHz @±3dB (1KHz, 0dB segnale di comando)   Max Potenza di Uscita: 2x6W(8Ω) THD+N<10%@1KHz Altoparlanti - 2x8mW (32Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie	
<b>CONSUMO</b>	TV ACCESO	29 W
	STANDBY	0,4 W
<b>FUNZIONI BASE</b>	Parental Control   Televideo  Aggiornamento di Sistema  Modalità Hotel   Sottotitoli   Blocco   EPG   Orologio & Sveglie   Timer Auto Spegnimento  Lingua Audio   Riduzione Rumore	
<b>CONNESSIONI (Input)</b>	12V (4A) Ingresso DC: 1 x Presa di Alimentazione DC	
	DTV & ATV: 1 x IEC	
	TV Sat: 1 x F	
	USB: 1 x USB	
	HDMI: 2 x HDMI	
	Component / AV Audio & Video: 1 x Mini RCA (Nero)   1 x Mini RCA (Nero)	
<b>CONNESSIONI (Output)</b>	Scart: 1 x SCART (Nero)	
	Ingresso CI: 1 x Ingresso CI (Nero)	
	Auricolari: 1 x Connettore Mini RCA (Nero)	
<b>OSD LINGUE</b>	SPDIF: 1 x Coassiale RCA (Arancione)	
	Albanese  Arabo  Bosniaco  Bulgaro  Ceco   Croato   Danese  Estone   Finlandese   Francese  Greco   Inglese   Italiano   Lettone   Lituano   Macedone   Norvegese   Olandese   Persiano  Polacco  Portoghese  Romeno  Russo  Serbo  Slovacco  Sloveno  Spagnolo  Svedese  Tedesco   Turco   Ucraino   Ungherese	
<b>PRODUZIONE</b>	Prima produzione 04/2022	